

Fjernbetjent 230V relæ system - 1 kanal

Relæ-styring til 230V med 3 indbyggede funktioner. Én udgang der kan bruges til 230V eller lavere spænding. Fjernbetjening og relæ købes separat.

Fjernbetjening og relæ købes separat.

Relæ-styring der forsynes direkte med 230V (180-250V AC). Fjernbetjeningen aktiverer det indbyggede relæ, der kan opsættes med 3 forskellige indbyggede funktioner. De forskellige funktioner gør fjernbetjeningen brugbar til alle mulige formål.

Relæ-udgangen kan benyttes til 230V men også lavere spændinger, f.eks. 12V.

Med lære-knappen kan du tilslutte flere fjernbetjeninger til samme relæ (op til 8), og på samme måde kan du koble flere relæer til samme fjernbetjening (uendeligt antal).

Der er tilmed mulighed for at dele relæerne op i "grupper" med en 4 kanals fjernbetjening. Så kan du kode hver knap til sit eget relæ og på den måde have op til 4 forskellige grupper/funktioner på kun en fjernbetjening.

Fjernbetjeningen er klar til brug, da der er formonteret et 23A batteri. Batteriet udskiftes nemt når dette bliver nødvendigt. Den elegante og industrielle fjernbetjening bruger 2 x AAA batterier, det ikke medfølger.

Funktioner

Der er en "jumper" inde i relæet som kan placeres på tre måder (højre, venstre eller ingen jumper), og det er placeringen af denne der bestemmer hvilken funktion der er aktiv. De tre funktionsmåder kan ses forned:

Toggle: Tryk knap A for at tænde, tryk knap A igen for at slukke.

Latch: Tænd med knap A, Sluk med knap B.

Momentan / horn: Kun tændt når knap A er hold nede.

Lær-knappen

Lær knappen bruges til at registrere fjernbetjeningens ID i controlleren. Når du holder lær-knappen trykket vil den røde LED slukke, hvorefter du skal trykke på den ønskede knap på fjernbetjeningen. LEDen vil så blinke med rød igen, og IDet er gemt.

For at nulstille styringen skal du holde lær-knappen nede ind til den lyser igen (ca. 10 sekunder)

Et kort tryk på lær knappen vil aktivere relæet manuelt og dioden lyser så blå.

Tilslutning

Relæ-udgangen er markeret med NO og CO, mens relæ-indgangen er markeret med CON.

Køb online på:

www.matronics.dk/609771

Specifikationer

Rækkevidde 30-100m

Frekvens 433MHz

Du kan bruge de to udgange til at få strøm når kanalen er tændt, eller når den er slukket. Du kan også bruge begge to. "NO" er normalt åben, ment "CO" er normalt lukket

Elektronisk fjernbetjening

Den elektronisk fjernbetjening benyttes hvor man ønsker at sende signal til et modtager-relæ med andet elektronik, f.eks. med en timer, kontakt, relæ eller lignende. Senderen er udelukkende til 12V signaler. Vi anbefaler at man har kendskab til elektronik før denne benyttes.



Modtager, Relæ

Varenr. 609771

Dimensioner på relæ:: 94 x 45 x 28mm

Rækkevidde: 30-100m

Arbejdstemperatur: -10 til 60 grader

Max effekt: 1500W

Frekvens: 433MHz

Spænding: 180-250V AC

IP klasse (relæ): 40



Fjernbetjening, Standard 2 kanal

Varenr. 609722



Fjernbetjening, Standard 4 Kanal

Varenr. 609724



Fjernbetjening, Beskyttet

Varenr. 609723



Fjernbetjening, Elegant

Varenr. 609730



Fjernbetjening, Industriel

Varenr. 609732



Fjernbetjening, Elektronisk 5-12V DC

Varenr. 609791

Spænding: 5-12V