

PIR bevægelses-sensor med skrueterminaler, 12V-24V 6A

Kompakt PIR bevægelses-sensor med skrueterminaler på indgangen og udgangen. Kan benyttes til både 12V og 24V.



Kompakt PIR bevægelses-sensor med skrueterminaler på indgangen og udgangen. Sensoren kan benyttes til både 12V og 24V. Når sensoren aktiveres slukker den efter den opsatte forsinkelse, der kan sættes mellem 1 og 10 minutter.

Sensoren er mest effektiv op til 5 meter, men kan måle op til 8 meter, med en spredning på 60 grader.

Sensoren tilsluttes nemt, og skrues fast med flangerne i siden.

Max effekt ved 12V : 72 Watt

Max effekt ved 24V : 144 Watt

matronics

Køb online på www.matronics.dk/606609

Specifikationer

Spænding 12V - 24V

Max strøm 6A

Standby effekt 1W

Produktoversigt

Sort



Varenr. 606609
Dimensioner: 35 x 75 x 45mm

Hvid



Varenr. 606607

Produkt billeder

