

Spændings-overvåger, DIN

Styring der aktiverer ved under- eller over-spænding. Nem opsætning. Kan f.eks. bruges til at undgå afladning af batteri



Styring der aktiverer ved under- eller over-spænding. Nem opsætning. Kan f.eks. bruges til at undgå afladning af batteri.

Der er 3 indstillinger

- Indstilbar underspænding
- Indstilbar overspænding
- Indstilbar tidsforsinkelse

Relæet aktiveres når spændingen stiger over den opsatte overspænding, eller falder under den opsatte underspænding. Aktiveringen sker så med den opsatte tidsforsinkelse.

Tilslutning:

- A1 og A2: Forsynings-spænding, og spænding som overvåges
- Ben 11: Indgang på relæet er
- Ben 14: Udgang når spændingen er korrekt
- Ben 12: Udgang når relæet er slukket eller spænding er for lav eller høj

matronics

Køb online på www.matronics.dk/612007

Specifikationer

Max strøm	10A
Max relæ spænding	250VAC / 24VDC
Montering	DIN skinne (EN60715)
Mekanisk levetid	1 x 10 ⁷
Elektrisk levetid	1 x 10 ⁶
Udgang	SPDT

Produktoversigt

DC 12V (9-15V)



Varenr. 612007

AC/DC 24-48V (20-80V)



Varenr. 612008

AC/DC 24-48V (20-80V), Justerbar hysteres



Varenr. 612009

Produkt billeder

