

Prostroke Flash controller - 12V/24V

Kompakt strobe-styring i Prostroke familien, der kan bruges til alle slags selvstændige lamper, så som markeringslygter



Kompakt strobe-styring i Prostroke familien, der kan bruges til alle slags selvstændige lamper, så som markeringslygter.

Styringen har de samme 26 blinkmønstre som Slim, Max, Corner og Hideaways, og kan også synkronisere med dem.

Tilslutning

Strobe-styring tilsluttes ret nemt som vist forneden:

- Hvid = Synkronisering mellem andre Prostroke enheder
- Rød = Plus advarselslys (12V-24V)
- Sort = Minus / Stel
- Gul = Blink-mønster / programmer på minus.

Udgangen på styringen har kun en rød og en sort ledning, henholdsvis plus og minus.

Blink-mønster

Når man pulser den gule ledning på sort (minus / stel) i mindre end 1 sekund skifter man mellem de 26 forskellige blink-mønstre / programmer.

Ved puls mellem 1-3 sekunder skifter man til det tidligere blink-mønster / program.

Ved puls på mere end 5 sekunder slukker man for blink-mønsteret / programmet. Tilsætter man LED lampen til strøm igen vil den fortsætte i det tidligere valgte blink-mønster / program

Køb online på:

www.matronics.dk/731190



Prostroke Flash controller - 12V/24V

Varenr. 731190

Produkt billeder

