

12V / 24V DC til 230V AC inverter, ren sinus

Kraftige invertere på 1000W og 1500W i henholdsvis 12V og 24V DC til 230V.
Med ren sinus udgang kan disse invertere benyttes til al elektronik.



Kraftige invertere på 1000W og 1500W. Med ren sinus udgang kan disse invertere benyttes til al elektronik. Fås i henholdsvis 12V og 24V DC.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/503110

Med den store ydelse kan de f.eks. bruges til microbølgeovne og andre lignende apparater, der bruger høj effekt.

De 1000W og 1500W er kontinuerligt forbrug, men de kan kortvarigt trække henholdsvis 2000W og 3000W.

De er beskyttet mod kortslutning, omvendt polaritet, overbelastning og høj temperatur.

Der er indbygget sikkerhed for underspænding i alle modeller:

Ved 12V = 10,7V±0,3V

Ved 24V = 21,4V±0,6V.

Produktoversigt

12V DC, 1000W



Varenr. 503110
Indgangsspænding: 10,5V - 15,5V DC
Kontinuerlig belastning: 1000W
Fuld belastning (peak): 2000W
Udgangsspænding: 225V ~ 235V
Udgangsfrekvens: 50 Hz (±2Hz)
Omgivelsestemperatur: -10°C til 40°C
Vægt: 2,2kg
Dimensioner: 75 x 315 x 130mm

12V DC, 1500W



Varenr. 503111
Indgangsspænding: 10,5V - 15,5V DC
Kontinuerlig belastning: 1500W
Fuld belastning (peak): 3000W
Udgangsspænding: 225V ~ 235V
Udgangsfrekvens: 50 Hz (±2Hz)
Omgivelsestemperatur: -10°C til 40°C
Vægt: 4kg
Dimensioner: 94 x 342 x 201mm

24V DC, 1000W



Varenr. 503112
Indgangsspænding: 21V - 31V DC
Kontinuerlig belastning: 1000W
Fuld belastning (peak): 2000W
Udgangsspænding: 225V ~ 235V
Udgangsfrekvens: 50 Hz (±2Hz)
Omgivelsestemperatur: -10°C til 40°C
Vægt: 2,2kg
Dimensioner: 75 x 315 x 130mm

24V DC, 1500W



Varenr. 503113
Indgangsspænding: 21V - 31V DC
Kontinuerlig belastning: 1500W
Fuld belastning (peak): 3000W
Udgangsspænding: 225V ~ 235V
Udgangsfrekvens: 50 Hz (±2Hz)
Omgivelsestemperatur: -10°C til 40°C
Vægt: 4kg
Dimensioner: 94 x 342 x 201mm

Produkt billeder

