

5-30V Bevægelses sensor og lys-sensor med DC-stik

Smart lille bevægelses-sensor og lys-sensor med DC stik. Sensoren har 110 graders vinkel og 5-7m rækkevidde. Sort og hvid.



Smart lille bevægelses-sensor og lys-sensor med DC stik i indgangen og udgangen, så den kan tilsluttes til vores strømforsyninger. Hvis du vil benytte DC stik med forskruninger, skal du bruge DC stik med 2.1mm invendig diameter.

Så snart sensoren ser bevægelse, vil den åbne op for strømmen på udgangen, med samme spænding som udgangen. 12V ind = 12V ud.

Sensoren har 110 graders vinkel og 5-7m rækkevidde.

Lysfølsomheden kan justeres mellem 10-300 lux og tiden den er tændt kan justeres fra 1-600 sekunder. Det gøres ganske enkelt ved at åbne sensoren, og dreje de tre skruer. Du kan se på billedet hvad skruerne indstiller. Drej med uret for at forøge følsomhed og forsinkelse.

Dimensioner

Længde 50mm

Bredde 26mm (kant til skruer er 5.5mm, altså 31,5mm i alt)

Tykkelse 14.5mm

Tykkelse incl kuppel: 22mm

matronics

Køb online på www.matronics.dk/606610

Specifikationer

DC stik	2.1mm invendig diameter
Max strøm	1.5A
Spænding	5-15V
Forsinket sluk	2-30 sekunder
Sensor vinkel	ca. 110 grader
Sensor afstand	5-7m eller under (indstilbar)
Strømforbrug	50uA

Produktoversigt

Hvid



Varenr. 606610

Sort



Varenr. 606610-S