

Bevægelses-sensor til loft og væg-montering

Bevægelses-sensor der kan fastgøres på væg og loft med skruer. Mulighed for at indstille følsomhed, og forsinkelse af sluk.



Bevægelses-sensor med indbygget lys-føler, så sensoren kun tænder ved bevægelse når de mørkt i lokalet. Det sparer strøm ved ikke at tænde lyset når det er unødvendigt.

Sensoren har 360 graders synsvinkel, og kan altså derfor dække meget store lokaler. Bevægelses-sensor kan fastgøres på væg og loft, og der medfølger to skruer og rawplugs.

Det er muligt at indstille lys-følsomheden og tidsforsinkelse af slukning når der ikke registreres bevægelse.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/606632

Tilslutning

Sensoren er nem at fastgøre og tilslutte:

- Brun ledning = L (fase)
- Blå ledning = N (nul)
- Rød = L (fase) - når sensoren er aktiveret.

Produktoversigt

Bevægelses-sensor til loft og væg-montering



Varenr. 606632
Lys-følsomhed: 3-2000 Lux
Spænding: 220-240V/AC
Tids-forsinkelse: 10s (±3s) - 7min (±2min)
Sensor-følsomhed: 3-12m
Optimal installationshøjde: 2,2 - 4m
Forbrug: 0.1W ikke aktiveret
Max effekt: 300W LED / 1200W Halogen

Produkt billeder

