



230V bevægelsessensor til indbygning i loft og væg - 5A

Flot bevægelses-sensor til indbygning i loft og væg. Indbygges ganske enkelt som en spot-lampe. Timer og Lux-indstilling gør den meget fleksibel.



Flot bevægelses-sensor til indbygning i loft og væg. Indbygges ganske enkelt som en spot-lampe. Timer og Lux-indstilling gør den meget fleksibel.

Perfekt til montering i gange og andre opholdsrum, hvor der kun sjældent eller kortvarigt er personer. Med lux-måleren er det samtidigt muligt at indstille den til kun at tænde lyset hvis rummet er for mørkt.

360 graders synsvinkel, og en række-vidde på ca. 6 meter.

Vi anbefaler selvfølgelig LED belysning til lys tændt med sensorer, da der ingen opvarmningstid er.

Der medfølger engelsk vejledning - vi til rådighed ved spørgsmål.

Køb online på:

www.matronics.dk/606631

Specifikationer

Synsvinkel	360 grader
Spænding	220-240VAC
Rækkevidde	6m
Arbejdstemperatur	-20 til 40 grader celcis
Lys-følsomhed	3-2000 Lux
Tids-forsinkelse	Min 10s (±3s) - Max 5min (±2min)
Installations-højde	~ 1,8 - 2,5m
Forbrug	0,45W aktiv - 0,1W inaktiv
Monteringshul	6,4 - 7,4 cm
Max strøm	5A
Max effekt	1200W



230V bevægelsessensor til indbygning i loft og væg - 5A

Varenr. 606631

Dimensioner: 61 x 60mm

Produkt billeder

