

24V DC til 230V AC inverter - 700W

Kraftig inverter med max samlet effekt på 700W (1000W kortvarigt). Forsynes med 21-31V og udsender 230V AC.

Kraftig inverter med max samlet effekt på 700W (1000W kortvarigt). Den forsynes med 22-28V og udsender 230V AC. Op til 92% effektiv, hvilket reducerer spildstrøm.

Der er to schuko-udgange, samt et standard USB hun-stik.

Beskyttet mod overforbrug og kortslutning. Tilslutning til batteri er med to ring eller gaffel-kabelsko på bagsiden. Der medfølger et 80cm kabel med gaffel-kabelsko og batteri-klemmer.

- Til 230V elektronisk udstyr og 24V DC forsyningssystemer
- On/off kontakt og LED indikator
- En ekstra ventilator og en USB-port (1200 mA)
- Lyd-alarm ved lav spænding
- Automatisk slukning med lavt standby forbrug
- Sikring imod kortslutning og over-forbrug
- Kølet med blæser og køle-finner
- 2 x Hun-stik (Schuko hun jord)

Tilslutning og brug

Brugen er nem og sikker, så længe det gøres korrekt.

- Sammenlign specifikationer op alle enhederne, og vær sikker på de er kompatible (forbrug, spænding)
- Tilslut inverteren til 24V med 6mm ring eller gaffel-kabelsko
- Vær sikker på at inverteren er tændt
- Tilslut 230V enheden, der ikke bruger mere end 700W.
- Tænd for kontakten når enheden skal bruges
- Sluk for kontakten når enheden ikke skal bruges mere
- Tag stikkene ud af inverteren

Køb online på:

www.matronics.dk/503104



Inverter

Varenr. 503104



Tilbehør, Schuko han-stik

Varenr. 611039