Matronics US light styring

Styring der gør det muligt at benytte positionslyset som blinklys, og blinklys som positionslys. 12V og 24V



Smart og kompakt styring til 12V og 24V, der gør det muligt at benytte positionslyset på bil, lastbil og trailer til blinklys, og samtidigt benytte blinklysene som positionslys, også kaldet for US light.

Postionslyset vil lyse som normalt, men når blinklyset bliver aktiveret vil positionslygterne tænde og slukke sammen med blinklyset. Når der ikke blinkes mere efter 1 sekund tænder positionslyset igen. På samme vis kan man frakoble blinklysene fra blinkrelæet, og køre disse over styringen istedet.

Tilslutningen er super simpel, hvor du skal forbinde følgende ben

- In+ = Plus til batteri / forsyning
- In- = Minus til batteri / forsyning
- Blink = Blinklys signal
- Out+ = Plus til lys
- Out- = Minus til lys.

Der skal bruges 6,35mm hun-kabel sko til tilslutningen.

Typisk vil man bare klippe strømmen til positionslyset, og sætte denne ind imellem, og så tage signal fra blinklys lamperne.

Det er nødvendigt med to styringer hvis man ønsker funktionen på begge sider.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/762300

Specifikationer

Max effekt 10A

Produktoversigt

12V

Varenr. 762300
Spænding: 12V
Dimensioner: 20 x 50 x 50mm

24V

Varenr. 762301
Spænding: 24V
Dimensioner: 20 x 50 x 50mm

Produkt billeder